

DJM-800

[Imprimer](#) | [Accueil](#) | [précédent](#)



Table de mixage

Table de mixage 4 voies numérique 100% compatible MIDI en externe

- Gestion du signal Audio par Micro-processeurs numériques 94 kHz / 24 bits A/D
- 4 entrées numériques
- Fonction Harmonic Mix
- Double boîte d'effets *4 effets Sound Color *Boîte d'effets paramétrables : Echo, Delay, Reverse Delay, Pan, Transform, Filter, Flanger, Phaser, Reverb, Robot, Chorus, Roll et Reverse Roll
- Cross fader assignable à chaque voie
- Courbe des faders ajustable
- Courbe du Cross Fader ajustable
- Fader start
- Egaliseur 3 bandes passantes : Grave, Medium, Aigu -26dB to +6dB
- Talk over automatique
- 2 entrées Micro avec réglage de niveau séparé
- Commutateur On/Off sur les micros
- Peak level meter: indication du niveau de saturation par voie et sur le master
- Master out
- Atténuateur de Master out -3, -6 & -12 dB
- Mêmes dimensions que DJM-600 et DJM-500
- Option : fader rotatif (DJC-800RV)

Voies	DJM-800
Nombre de voies	4
Egaliseur par voie	3 bandes
Egaliseur 3 bandes	-26 ~ +6 dB
Faders Rotatifs	En option
Vumètre de niveau	Individuel

Taille du vumètre	15 segments
Entrée	DJM-800
Entrée CD/LINE	5
Entrée PHONO	3
Entrée numérique (Coaxiale)	4
Entrée MICRO (XLR)	1
Entrée MICRO (Jack 6.35)	1
Retour Effets (Jack 6.35)	1
Sortie	DJM-800
Sortie Master (XLR)	1
Sortie Master (RCA)	1
Sortie Retour (Jack 6.35)	1 (T.R.S.)
Sortie Enregistrement (RCA)	1
Digital Out (RCA)	1 x (SP/DIF) (48kHz ou 96kHz)
MIDI Out (Din)	1
Départ Effets (Jack 6.35)	1
Master	DJM-800
Master Balance	Oui
Switch Stereo/Mono	Oui
Taille du vumètre	15 segments
Atténuateur du niveau de sortie	Oui
Cross Fader	DJM-800
Cross Fader	Carbon Rail
Courbe des faders	3
Assignable	Oui
Field Replaceable	Oui
Monitoring	DJM-800
Sortie Moniteur	Oui
Effets/Sampler	DJM-800
Beat Effect	13
Compteur automatique de BPM	Oui
MIDI Global Clock	Oui
Roll Sampler (Fwd)	Oui
Roll Sampler (Reverse)	Oui
Réglage du niveau de profondeur d'effets	Oui
Micro	DJM-800
Connexion micro	Neutrik Combo (x 2), Phone (x1)
Egaliseur micro	2 bandes
Egaliseur du micro par bande	-12 ~ +6 dB
Talkover	Switch 3 positions
Talkover automatique	Oui
Généralités	DJM-800
Couleur	Noir
Dimensions (L x l x P)	320 x 381 x 108 mm

Poids	8 kg
Consommation d'électricité	30 Watt
SN Ratio: Line	105 dB
SN Ratio: Phono	88 dB
SN Ratio: Mic	84 dB
Distorsion harmonique	0.005%
Crosstalk	82 dB

Où acheter?

Trouvez le revendeur Pioneer le plus proche de chez vous.

[Imprimer](#) | [Accueil](#) | [précédent](#)

© Pioneer Europe • [Conditions d'utilisation](#) • [Protection des informations](#) • [Webmaster](#)